

NEW
2020



VARTEG™

G7500E

УСИЛЕННАЯ РАМА



ЯПОНСКИЙ КАРБЮРАТОР



ИНДИКАТОР УРОВНЯ
ТОПЛИВА



АЛЬТЕРНАТОР ИМЕЕТ
ЗАПАС МОЩНОСТИ



ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР




СИЛОВАЯ РОЗЕТКА 230 В / 32 А
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 12 В / 8,3 А



ДАТЧИК МАСЛА




РЕЗИНОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ



ОПИСАНИЕ

Бензиновые электрогенераторы, предназначены для выработки однофазного, электрического тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц. С их помощью можно осуществлять питание электроприборов, электроинструмента, приборов освещения и т.д.

G6500E



G6500



G3500E



G3500



G2500



G2800



G950



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	G950	G2500	G2800	G3500	G3500E	G6500	G6500E	G7500E
МОЩНОСТЬ, кВт	0,6-0,8	2,0-2,5	2,5-2,8	3,0-3,5	3,0-3,5	6,0-6,5	6,0-6,5	7,0-7,5
ГАБАРИТЫ, мм	380X340X330	610X450X460	610X450X460	610X450X460	610X450X460	680X510X530	680X510X530	680X510X530
ВЕС, кг	16,5	40	40	45	48	85	88	89

*Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию, конструкцию и характеристики товара без предварительного уведомления потребителей.